

COMMITTENTE:




DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI 	Ing. FILIPPO PAMBIANCO	Ing. PIETRO MAZZOLI Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI

SSE FRASSO

Opere civili e Impiantistica SSE

Tabella cavi

APPALTATORE	SCALA:
Consorzio CFT IL DIRETTORE TECNICO Geom. C. BIANCHI 10-07-2018	-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF1N 01 E ZZ TT SE0200 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	F.Saccardi	10-07-2018	F.Pambianco	10-07-2018	P. Mazzoli	10-07-2018	F.Pambianco
								10-07-2018

File: IF1N.01.E.ZZ.TT.SE.02.0.0.001.A.doc

n. Elab.:

Sigla	Tipo cavo	Provenienza	Destinazione	L [m]	N° cavi	Formazione n°xmm ²	L TOT. [m]
MT-01	FG7H1M2 12/20kV	Cella Alimentatore "1"	Sezionatore prima fila "1"	45	3x	1x500/120	135
MT-02	FG7H1M2 12/20kV	Cella Alimentatore "2"	Sezionatore prima fila "2"	42	3x	1x500/120	126
MT-03	FG7H1M2 12/20kV	Cella Alimentatore "3"	Sezionatore prima fila "3"	39	3x	1x500/120	117
MT-04	FG7H1M2 12/20kV	Cella Alimentatore "4"	Sezionatore prima fila "4"	35	3x	1x500/120	105
MT-C1	RG7H1R 8,7/15kV	Esapolare Gr.A	Trafo S.A. Gruppo A	15	3x	1x50	45
MT-C2	RG7H1R 8,7/15kV	Esapolare Gr.B	Trafo S.A. Gruppo B	15	3x	1x50	45
MT-C3	RG7H1R 12/20kV	QMT Consegna	QMT SSE	50	3x2x	1x240	300
MT-A1	RG7H1R 12/20kV	QMT SSE	Trafo Gruppo A	50	3x	1x240	150
MT-A2	RG7H1R 12/20kV	Trafo gruppo A	Esapolare Gruppo A	90	6x4x	1x240	1080
MT-A3	FG7H1M2 12/20kV	Gruppo "A"	Cella filtro Gruppo "A"	15	10x	1x500/120	150
MT-B1	RG7H1R 12/20kV	QMT SSE	Trafo Gruppo B	40	3x	1x240	120
MT-B2	RG7H1R 12/20kV	Trafo gruppo B	Esapolare Gruppo B	80	6x4x	1x240	960
MT-B3	FG7H1M2 12/20kV	Gruppo "B"	Cella filtro Gruppo "B"	25	10x	1x500/120	250
1E-1	FG16(O)R16	Negativo SSE	Relè Voltmetrico (RV) su palo	50	1x	1x35	50
1E-2	F.O. multim. 808/9110	Cella Alimentatore "1"	Relè Voltmetrico (RV) su palo	50	1x	F.O.	50
1E-3	FG16(O)R16	Cella Alimentatore "1"	Sezionatore a corno 1^ fila "1"	50	1x	2x6	50
1E-4	FG16(O)R16	Cella Alimentatore "1"	Sezionatore a corno 1^ fila "1"	50	1x	2x2,5	50
1E-5	FG16(O)R16	Cella Alimentatore "1"	Sezionatore a corno 1^ fila "1"	50	1x	1x2,5	50
1E-6	FG16(O)R16	Cella Alimentatore "1"	Sezionatore a corno 1^ fila "1"	50	1x	3x1,5	50
2E-1	FG16(O)R16	Negativo SSE	Relè Voltmetrico (RV) su palo	50	1x	1x35	50
2E-2	F.O. multim. 808/9110	Cella Alimentatore "2"	Relè Voltmetrico (RV) su palo	50	1x	F.O.	50
2E-3	FG16(O)R16	Cella Alimentatore "2"	Sezionatore a corno 1^ fila "2"	50	1x	2x6	55
2E-4	FG16(O)R16	Cella Alimentatore "2"	Sezionatore a corno 1^ fila "2"	50	1x	2x2,5	55
2E-5	FG16(O)R16	Cella Alimentatore "2"	Sezionatore a corno 1^ fila "2"	50	1x	1x2,5	55
2E-6	FG16(O)R16	Cella Alimentatore "2"	Sezionatore a corno 1^ fila "2"	50	1x	3x1,5	55
3E-1	FG16(O)R16	Negativo SSE	Relè Voltmetrico (RV) su palo	50	1x	1x35	50
3E-2	F.O. multim. 808/9110	Cella Alimentatore "3"	Relè Voltmetrico (RV) su palo	50	1x	F.O.	50
3E-3	FG16(O)R16	Cella Alimentatore "3"	Sezionatore a corno 1^ fila "3"	50	1x	2x6	65
3E-4	FG16(O)R16	Cella Alimentatore "3"	Sezionatore a corno 1^ fila "3"	50	1x	2x2,5	65
3E-5	FG16(O)R16	Cella Alimentatore "3"	Sezionatore a corno 1^ fila "3"	50	1x	1x2,5	65
3E-6	FG16(O)R16	Cella Alimentatore "3"	Sezionatore a corno 1^ fila "3"	50	1x	3x1,5	65
4E-1	FG16(O)R16	Negativo SSE	Relè Voltmetrico (RV) su palo	50	1x	1x35	50
4E-2	F.O. multim. 808/9110	Cella Alimentatore "4"	Relè Voltmetrico (RV) su palo	50	1x	F.O.	50
4E-3	FG16(O)R16	Cella Alimentatore "4"	Sezionatore a corno 1^ fila "4"	50	1x	2x6	65
4E-4	FG16(O)R16	Cella Alimentatore "4"	Sezionatore a corno 1^ fila "4"	50	1x	2x2,5	65
4E-5	FG16(O)R16	Cella Alimentatore "4"	Sezionatore a corno 1^ fila "4"	50	1x	1x2,5	65
4E-6	FG16(O)R16	Cella Alimentatore "4"	Sezionatore a corno 1^ fila "4"	50	1x	3x1,5	65
QA-201	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione circuito a	40	1x	3G2,5	40
QA-202	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione circuito b	40	1x	3G2,5	40
QA-203	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione circuito c	40	1x	3G2,5	40
QA-204	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione circuito d	40	1x	3G2,5	40
QA-205	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione circuito e	40	1x	3G2,5	40
QA-206	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione circuito f	40	1x	3G2,5	40
QA-207	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione perimetrale fabbricato	50	1x	3G2,5	50
QA-208	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Circuito 1 Torre Faro	50	1x	5x4	50
QA-209	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Circuito 2 Torre Faro	150	1x	5x4	150
QA-210	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Proiettori sezionatori prima fila	80	1x	3G2,5	80
QA-211	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Crepuscolare	50	1x	2x1,5	50
QA-212	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione di emergenza	50	1x	3G2,5	50
QA-213	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Prese FM interne 3F	50	1x	5G10	50
QA-214	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Prese FM esterne 3F	25	1x	5G10	25
QA-215	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Prese FM interne 1F	70	1x	4G4	70
QA-216	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Prese FM esterne 1F	25	1x	4G4	25
QA-217	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Boiler WC	30	1x	4G4	30
QA-218	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo S.A. Gr. A (fase+neutro)	20	4x	1x95	80
QA-219	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo S.A. Gr. A (terra)	20	1x	1x50	20
QA-220	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo S.A. Gr. A aux	20	1x	16x1,5	20
QA-221	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo S.A. Gr. B (fase+neutro)	20	4x	1x95	20
QA-222	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo S.A. Gr. B (terra)	20	1x	1x50	20
QA-223	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo S.A. Gr. B aux	20	1x	16x1,5	20
QA-224	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione UCA	30	1x	3x10	30
QA-225	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentatore stab. 132Vcc	30	1x	3x16	30
QA-226	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Armadio telefonico	20	1x	2x6	20
QA-227	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione QBT MT (sez. CA)	40	1x	2x6	40
QA-228	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione QBT Fabbr. Cons. (sez. CA)	45	1x	2x16	45
QA-229	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Scaldiglie sezionatori 3 KVcc	45	1x	2x2,5	45
QA-230	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo isolamento ENEL (fase+neutro)	70	4x	1x95	70
QA-231	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo isolamento ENEL (terra)	70	1x	1x50	70
QA-232	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo isolamento ENEL aux	70	1x	16x1,5	70
QA-233	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione telecomando	20	1x	2x2,5	20
QA-234	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione quadro CC	40	1x	2x4	40
QA-235	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione PCM	50	1x	2x2,4	50
QA-236	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione regolazione trafo gr.A	40	1x	4x10	40
QA-237	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione regolazione trafo gr.B	40	1x	4x10	40
QA-238	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione pompe acqua trafo GR.A	100	1x	4x2,5	100
QA-239	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Comandi pompe acqua trafo GR.A	100	1x	16x1,5	100
QA-240	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione pompe acqua trafo GR.B	90	1x	4x2,5	90
QA-241	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Comandi pompe acqua trafo GR.B	100	1x	16x1,5	100
QA-242	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattore GR.A 1/2	30	2x	3x2,5	30
QA-243	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Termostato ventole gr. A	30	1x	2x1,5	30
QA-244	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattore GR.A 3	30	1x	3x2,5	30
QA-245	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Termostato ventole gr. A	30	1x	2x1,5	30
QA-246	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattore GR.B 1/2	45	2x	3x2,5	45
QA-247	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Termostato ventole gr. B	45	1x	2x1,5	45
QA-248	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattore GR.B 3	45	1x	3x2,5	45
QA-249	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Termostato ventole gr. B	45	1x	2x1,5	45
QA-250	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattori sala alimentatori	40	2x	3x2,5	40

Sigla	Tipo cavo	Provenienza	Destinazione	L [m]	N° cavi	Formazione n°xmm ²	L TOT. [m]
QA-251	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Termostato ventole sala alimentatori	40	1x	2x1,5	40
QA-252	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattori sala quadri MT	60	2x	3x2,5	60
QA-253	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Termostato ventole sala MT	60	1x	2x1,5	60
QA-254	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione montante GR.A	100	1x	4x10	100
QA-255	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione montante GR.B	90	1x	4x10	90
QA-256	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Motorizzazione cancelli	80	1x	4x6	80
QA-257	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Presa filtro olio trafo	90	1x	4x25	90
QA-258	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione interna quadri	10	5x	2x2,5	10
QC-201	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Carica batterie 132Vcc ramo batterie	15	2x	1x25	30
QC-202	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Carica batterie 132Vcc ramo Impianti	15	2x	1x25	30
QC-203	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Batterie 132Vcc	15	2x	1x25	30
QC-205	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione QBT Cons. (sez. CC)	45	2x	1x25	90
QC-206	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Circuito prese interne	35	1x	2x4	35
QC-207	FG16(O)R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Q. Sezionatori 2^ fila	20	2x	1x25	40
QC-208	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UCA	15	1x	2x2,5	15
QC-209	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UPC Q.gen	5	1x	2x4	5
QC-210	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UPC Protez Gruppo A	20	1x	2x6	20
QC-211	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UPC Protez Gruppo B	20	1x	2x6	20
QC-212	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UPC sezionatori II fila	20	1x	2x6	20
QC-212/1	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UPC QMT	20	1x	2x6	20
QC-213	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione ± 132 Vcc (diagnostica)	20	1x	16x1,5	20
QC-214	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Luce sicurezza circ. E interno	50	1x	2x2,5	50
QC-215	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Luce sicurezza circ. E esterno	80	1x	2x2,5	80
QC-216	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Disaccoppiatore galvanico	15	1x	2x2,5	15
QC-217	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Quadro 3 kVcc (+ AS)	30	1x	2x2,5	30
QC-218	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Misure e negativo - Com. SSM	60	1x	2x1,5	60
QC-219	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Alimentatore "1"	20	1x	2x4	20
QC-220	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Alimentatore "2"	20	1x	2x4	20
QC-221	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Alimentatore "3"	20	1x	2x4	20
QC-222	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Alimentatore "4"	20	1x	2x4	20
QC-223	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Misure e negativo	20	1x	2x2,5	20
QC-224	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella filtro gruppo "A"	20	1x	2x2,5	20
QC-225	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella filtro gruppo "B"	20	1x	2x2,5	20
QC-226	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella Misure e negativo - C1 SSM	20	1x	2x1,5	20
QC-227	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella Alimentatore "1"	20	1x	2x4	20
QC-228	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella Alimentatore "2"	20	1x	2x4	20
QC-229	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella Alimentatore "3"	20	1x	2x4	20
QC-230	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella Alimentatore "4"	20	1x	2x4	20
QC-231	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella filtro gruppo "A"	20	1x	2x2,5	20
QC-232	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella filtro gruppo "B"	20	1x	2x2,5	20
QC-233	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Quadro Protezione Gruppo A +/-C	15	1x	2x4	15
QC-234	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC - Sbcond	Quadro Protezione Gruppo A +/-C1	15	1x	2x6	15
QC-235	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC	Quadro Protezione Gruppo B +/-C	15	1x	2x4	15
QC-236	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC - Sbcond	Quadro Protezione Gruppo B +/-C1	15	1x	2x6	15
CFA-11	FG16(O)H1R16	Cella filtro Gruppo A	Sezionatore esapolare gruppo A	15	1x	16x1,5	30
CFA-12	FG16(O)H1R16	Cella filtro Gruppo A	Ponte raddrizzatore gruppo A	15	1x	16x1,5	15
CFA-13	FG16(O)H1R16	Cella filtro Gruppo A	Q. protezione gruppo A	15	1x	16x1,5	15
CFA-14	FG16(O)H1R16	Cella filtro Gruppo A	Interruttore gruppo A	15	1x	16x1,5	15
CFB-21	FG16(O)H1R16	Cella filtro Gruppo B	Sezionatore esapolare gruppo B	15	1x	16x1,5	15
CFB-22	FG16(O)H1R16	Cella filtro Gruppo B	Ponte raddrizzatore gruppo B	15	1x	16x1,5	15
CFB-23	FG16(O)H1R16	Cella filtro Gruppo B	Q. protezione gruppo B	15	1x	16x1,5	15
CFB-24	FG16(O)H1R16	Cella filtro Gruppo B	Interruttore gruppo B	15	1x	16x1,5	15
PAG11	FG16(O)H1R16	Relè di massa cella misure e negtivo	Q. Servizi Ausiliari CC	25	1x	2x4	25
PAG12	FG16(O)H1R16	Relè di massa cella gruppo A	Q. Servizi Ausiliari CC	25	1x	2x4	25
PAG13	FG16(O)H1R16	Relè di massa cella gruppo B	Q. Servizi Ausiliari CC	25	1x	2x4	25
PAG14	FG16(O)H1R16	Relè di massa cella Alim 1	Q. Servizi Ausiliari CC	25	1x	2x4	25
PAG15	FG16(O)H1R16	Relè di massa cella Alim 2	Q. Servizi Ausiliari CC	25	1x	2x4	25
PAG16	FG16(O)H1R16	Relè di massa cella Alim 3	Q. Servizi Ausiliari CC	25	1x	2x4	25
PAG14	FG16(O)H1R16	Relè di massa cella Alim 4	Q. Servizi Ausiliari CC	25	1x	2x4	25
PAG21	FG16(O)H1R16	PAG 1	Q. Servizi Ausiliari CC	30	1x	2x1,5	30
PAG22	FG16(O)H1R16	PAG 2	Q. Servizi Ausiliari CC	30	1x	2x1,5	30
PAG23	FG16(O)H1R16	PAG 3	Q. Servizi Ausiliari CC	30	1x	2x1,5	30
PAG24	FG16(O)H1R16	PAG 4	Q. Servizi Ausiliari CC	30	1x	2x1,5	30
PAG25	FG16(O)H1R16	PAG 5	Q. Servizi Ausiliari CC	30	1x	2x1,5	30
PAG26	FG16(O)H1R16	PAG 6	Q. Servizi Ausiliari CC	30	1x	2x1,5	30
PAG27	FG16(O)H1R16	PAG 7	Q. Servizi Ausiliari CC	30	1x	2x1,5	30
PAG28	FG16(O)H1R16	PAG 8	Q. Servizi Ausiliari CC	30	1x	2x1,5	30
PAG31	FG16(O)H1R16	Q. Servizi Ausiliari CC (UPC)	Pulsanti apertura generale	50	1x	2x1,5	50
PAG32	FS17	Collettore Sala Quadri	Cella misure e negativi	15	2x	1x120	30
PAG33	FS17	Collegamenti interni collettori di terra		100	2x	1x120	200
AI	FG16(O)H1R16	Sensori anti-intrusione		40	1x	3x1,5	40
AN	FG16(O)H1R16	Sensori anti-incendio		70	1x	3x1,5	70
NG-21	FS17	Cella misure e negativi	Maglia di terra	20	2x	1x120	40
NG-22	FG16(O)H1R16	Cella misure e negativi	Pozzetto Negativi	30	12x	1x170	360
ASS-21	FG16(O)H1R16	Cella Alimentatore "1"	Cella Alimentatore "3"	10	1x	16x1,5	10
ASS-22	FG16(O)H1R16	Cella Alimentatore "2"	Cella Alimentatore "4"	10	1x	16x1,5	10
SF-01	FG16(O)H1R16	Quadro sezionatori seconda fila	Sezionatore a corno 2^ fila "5"	50	1x	2x6	50
SF-02	FG16(O)H1R16	Quadro sezionatori seconda fila	Sezionatore a corno 2^ fila "5"	50	1x	1x2,5	50
SF-03	FG16(O)H1R16	Quadro sezionatori seconda fila	Sezionatore a corno 2^ fila "5"	50	1x	1x2,5	50
SF-04	FG16(O)H1R16	Quadro sezionatori seconda fila	Sezionatore a corno 2^ fila "5"	50	1x	3x1,5	50
SF-05	FG16(O)H1R16	Quadro sezionatori seconda fila	Sezionatore a corno 2^ fila "6"	50	1x	2x6	50
SF-06	FG16(O)H1R16	Quadro sezionatori seconda fila	Sezionatore a corno 2^ fila "6"	50	1x	1x2,5	50
SF-07	FG16(O)H1R16	Quadro sezionatori seconda fila	Sezionatore a corno 2^ fila "6"	50	1x	1x2,5	50
SF-08	FG16(O)H1R16	Quadro sezionatori seconda fila	Sezionatore a corno 2^ fila "6"	50	1x	3x1,5	50
FO-01	F.O. monom. 808/9030	Quadro disacc. PT	Q. dis. SSE - f.o. 2 ASDE3 LT Al. 1	100	1x	F.O.	100
FO-02	F.O. monom. 808/9030	Quadro disacc. PT	Q. dis. SSE - f.o. 2 ASDE3 LT Al. 2	100	1x	F.O.	100
FO-03	F.O. monom. 808/9030	Quadro disacc. PT	Q. dis. SSE - f.o. 2 ASDE3 LT Al. 3	100	1x	F.O.	100



PROGETTO ESECUTIVO
LINEA CANCELLO-FRASSO
SSE FRASSO
TABELLA CAVI

Sigla	Tipo cavo	Provenienza	Destinazione	L [m]	N° cavi	Formazione n°xmm ²	L TOT. [m]
FO-04	F.O. monom. 808/9030	Quadro disacc. PT	Q. dis. SSE - f.o. 2 ASDE3 LT Al. 4	100	1x	F.O.	100
FO-05	F.O. monom. 808/9040	Quadro disacc. galvanico PT	Quadro disacc. galvanico SSE	100	1x	F.O.	100
FO-06	F.O. multim. 808/9110	Anello sistema UPC		300	1x	F.O.	300