

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA  
U.O. TECNOLOGIE CENTRO**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI  
RADDOPPIO TRATTA BOVINO - ORSARA**

SSE Montaguto  
Tabella cavi

SCALA :

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

IF1W 00 D 18 TT SE0200 002 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	G. Trezza <i>G. Trezza</i>	11.2018	G. Trezza <i>G. Trezza</i>	11.2018	D. Aprea <i>D. Aprea</i>	11.2018	G. Guidi Bularini Novembre 2018 <i>G. Guidi Bularini</i>	

File: IF1W00D18TTSE0200002A.dwg

n. Elab.: 418\_6



## SSE MONTAGUTO

## REV. A TABELLA CAVI

Sigla	Tipo	Formazione	Provenienza	Destinazione	Lungh.	Cavi
cavo	cavo	n°x mm²	DA	A	m	n°
MT-01	CPR B2ca-s1a,d1,a1 - 18/30kV	3x1x240	QMT-36kV	TRAFO GRUPPO "A"	50	3
MT-02	CPR B2ca-s1a,d1,a1 - 18/30kV	3x1x240	QMT-36kV	TRAFO GRUPPO "B"	50	3
MT-03	CPR B2ca-s1a,d1,a1 - 18/30kV	3x1x95	QMT-36kV	TRAFO SA "A"	50	3
MT-04	CPR B2ca-s1a,d1,a1 - 18/30kV	3x1x95	QMT-36kV	TRAFO SA "B"	50	3
MT-05	FG7H1M2 12/20kV	3x1x500+120	Cella Alimentatore "1"	Sezionatore prima fila "1"	50	3
MT-06	FG7H1M2 12/20kV	3x1x500+120	Cella Alimentatore "2"	Sezionatore prima fila "2"	50	3
MT-07	FG7H1M2 12/20kV	3x1x500+120	Cella Alimentatore "3"	Sezionatore prima fila "3"	50	3
MT-08	FG7H1M2 12/20kV	3x1x500+120	Cella Alimentatore "4"	Sezionatore prima fila "4"	50	3
MT-A1	RG7H1R 12/20kV	2(3x4x1x240)	Trafo gruppo A	Esapolare Gruppo A	30	24
MT-A3	FG7H1M2 12/20kV	10x1x500+120	Celle Raddriz. Gruppo A	Cella filtro Gruppo "A"	20	10
MT-A4	RG7H1R 8.7/15kV	3x1x95-1x50	Trafo S.A. Gruppo A	Quadro serv. Aux CA - A	15	3
MT-B1	RG7H1R 12/20kV	2(3x4x1x240)	Trafo gruppo B	Esapolare Gruppo B	30	24
MT-B3	FG7H1M2 12/20kV	10x1x500+120	Celle Raddriz. Gruppo B	Cella filtro Gruppo "B"	20	10
MT-B4	RG7H1R 8.7/15kV	3x1x95-1x50	Quadro Trafo S.A. Gruppo B	Quadro serv. Aux CA -B	15	3
1E-1	808/9110	FO MULTIMODALE 8 FIBRE	Cella Alimentatore "1"	Relè Voltmetrico (RV) su palo	60	1
1E-2	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Cella Alimentatore "1"	Sezionatore a corna 1^ fila "1"	45	3
1E-3	FG16(O)M160,6/1KV	3x1,5	Cella Alimentatore "1"	Sezionatore a corna 1^ fila "1"	45	1
1E-4	FG16(O)M160,6/1KV	2x6	Cella Alimentatore "1"	Sezionatore a corna 1^ fila "1"	45	1
2E-1	808/9110	FO MULTIMODALE 8 FIBRE	Cella Alimentatore "2"	Relè Voltmetrico (RV) su palo	60	1
2E-2	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Cella Alimentatore "2"	Sezionatore a corna 1^ fila "2"	45	3
2E-3	FG16(O)M160,6/1KV	3x1,5	Cella Alimentatore "2"	Sezionatore a corna 1^ fila "2"	45	1
2E-4	FG16(O)M160,6/1KV	2x6	Cella Alimentatore "2"	Sezionatore a corna 1^ fila "2"	45	1
3E-1	808/9110	FO MULTIMODALE 8 FIBRE	Cella Alimentatore "3"	Relè Voltmetrico (RV) su palo	60	1
3E-2	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Cella Alimentatore "3"	Sezionatore a corna 1^ fila "3"	45	3
3E-3	FG16(O)M160,6/1KV	3x1,5	Cella Alimentatore "3"	Sezionatore a corna 1^ fila "3"	45	1
3E-4	FG16(O)M160,6/1KV	2x6	Cella Alimentatore "3"	Sezionatore a corna 1^ fila "3"	45	1
4E-1	808/9110	FO MULTIMODALE 8 FIBRE	Cella Alimentatore "4"	Relè Voltmetrico (RV) su palo	60	1
4E-2	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Cella Alimentatore "4"	Sezionatore a corna 1^ fila "4"	45	3
4E-3	FG16(O)M160,6/1KV	3x1,5	Cella Alimentatore "4"	Sezionatore a corna 1^ fila "4"	45	1
4E-4	FG16(O)M160,6/1KV	2x6	Cella Alimentatore "4"	Sezionatore a corna 1^ fila "4"	45	1
QA-201	FG16(O)M160,6/1KV	4x25+T	Q. Servizi Ausiliari CA	Arrivo trafo enel	80	1
QA-202	FG16(O)M160,6/1KV	3(1x95)	TR-Sa - Gruppo A	Qsa c.a.	20	3
QA-203	FG16(O)M160,6/1KV	1x50	TR-Sa - Gruppo A	Qsa c.a.	20	1



## SSE MONTAGUTO

## REV. A TABELLA CAVI

Sigla	Tipo	Formazione	Provenienza	Destinazione	Lungh.	Cavi
cavo	cavo	n°x mm²	DA	A	m	n°
QA-204	FG16(O)M160,6/1KV	3(1x95)	TR-Sa - Gruppo B	Qsa c.a.	30	3
QA-205	FG16(O)M160,6/1KV	1x50	TR-Sa - Gruppo B	Qsa c.a.	30	1
QA-206	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Ausiliari trafo enel	40	2
QA-207	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Imp. Citofonico	40	1
QA-208	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Quadro II fila	15	1
QA-209	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Quadro Linee AT	15	1
QA-210	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Quadro UPC	15	1
QA-211	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Sistema Antincendio	15	1
QA-212	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Telecomando	15	1
QA-213	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Antintrusione	15	1
QA-214	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Sinottico	15	1
QA-215	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Cella Filtro Gruppo A	25	1
QA-216	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Cella Filtro Gruppo B	30	1
QA-217	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Strumnti cella misure 3,6kVcc	25	1
QA-218	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Alim. Quadro MT S.A. Gr.A	15	1
QA-219	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Alim. Quadro MT S.A. Gr.B	25	1
QA-220	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Logiche GR. A	15	1
QA-221	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Logiche GR. B	15	1
QA-224	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione zona raddrizzatori	50	1
QA-225	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione circuito 1	50	1
QA-226	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione circuito 2	50	1
QA-227	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione notturna fabbricato	50	1
QA-228	FG16(O)M160,6/1KV	4x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Proiettori luce sezionatori prima fila	100	1
QA-229	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione locali servizi comuni	30	1
QA-230	FG16(O)M160,6/1KV	4x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Torre Faro 1	65	1
QA-231	FG16(O)M160,6/1KV	4x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Torre Faro 2	50	1
QA-232	FG16(O)M160,6/1KV	4x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Torre Faro 3	50	1
QA-233	FG16(O)M160,6/1KV	2x1,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Crepuscolare	10	1
QA-234	FG16(O)M160,6/1KV	4x6	Q. Servizi Ausiliari CA	Prese FM interne 3F	20	1
QA-235	FG16(O)M160,6/1KV	4x6	Q. Servizi Ausiliari CA	Prese FM interne 2F	20	1
QA-236	FG16(O)M160,6/1KV	4x6	Q. Servizi Ausiliari CA	Gruppo prese Esterno	15	1
QA-237	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Boiler WC	10	1
QA-238	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione ventole Sala quadri	10	1
QA-239	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Scaldiglie Gruppo A	50	1
QA-240	FG16(O)M160,6/1KV	12x1,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Variatore S.C. Gruppo A	60	1
QA-241	FG16(O)M160,6/1KV	2x1,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Termostato ventole gr. A	10	1
QA-242	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione ventole gr. A	15	1
QA-243	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Pompa vasca raccolta olio Gr.A	60	1



## SSE MONTAGUTO

## REV. A TABELLA CAVI

Sigla	Tipo	Formazione	Provenienza	Destinazione	Lungh.	Cavi
cavo	cavo	n°x mm²	DA	A	m	n°
QA-244	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Comandi pompa vasca raccolta olio Gr.A	60	2
QA-245	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Scaldiglie Gruppo B	60	1
QA-246	FG16(O)M160,6/1KV	12x1,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Variatore S.C. Gruppo B	75	1
QA-247	FG16(O)M160,6/1KV	2x1,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Termostato ventole gr. B	10	1
QA-248	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione ventole gr. B	15	1
QA-249	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Pompa vasca raccolta olio Gr.B	85	1
QA-250	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Comandi pompa vasca raccolta olio Gr.B	85	2
QA-256	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione UCA	20	1
QA-257	FG16(O)M160,6/1KV	3x25	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentatore stab. 132Vcc	20	1
QA-258	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CA	Armadio telefonico	20	1
QA-259	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Scaldiglie arrivo linea 1 e 2	100	8
QA-260	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Scaldiglie sezionatori 3kVcc	80	4
QA-261	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CA	Scaldiglie casse AT	100	4
ATR-01	FG16(O)M160,6/1KV	2x2x0,22+2x0,75	Antintrusione	Sensori	25	5
ATR-02	FG16(O)M160,6/1KV	4x1,5	Antintrusione	Centralina di Controllo	20	1
ATR-03	FG16(O)M160,6/1KV	2x1,5	Antintrusione	alimnetatori e contatti	25	8
ATR-04	FG16(O)M160,6/1KV	2x2x0,22	Antintrusione	Sirena Esterna	25	2
ATR-05	FG16(O)M160,6/1KV	2x1,3	Antintrusione	Pulsanti	25	3
QC-201	FG16(O)M160,6/1KV	2x10	Q. Servizi Ausiliari CC	Circuito prese esterne	80	1
QC-202	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CC	Quadro protezione linee AT	10	1
QC-203	FG16(O)M160,6/1KV	2x10	Q. Servizi Ausiliari CC	Q. Sezionatori 2ª fila	10	1
QC-204	FG16(O)M160,6/1KV	2x10	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UCA	10	1
QC-205	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UPC Q.gen	10	1
QC-206	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UPC Protez Gruppo A	10	3
QC-207	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UPC Protez Gruppo B	10	3
QC-209	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UPC Protez arrivo AT	10	1
QC-210	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UPC sezionatori seconda fila	10	1
QC-211	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentatore ± 132 Vcc (diagnostica)	10	4
QC-212	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CC	Trafo isolam (diagnostica)	20	4
QC-213	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CC	Luce sicurezza circ. E interno	50	2
QC-214	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Servizi Ausiliari CC	Luce sicurezza circ. E esterno	80	2
QC-215	FG16(O)M160,6/1KV	2x10	Q. Servizi Ausiliari CC	Disaccoppiatore galvanico	15	2
QC-216	FG16(O)M160,6/1KV	2x10	Q. Servizi Ausiliari CC	Quadro 3 kVcc ( + AS )	15	2
QC-217	FG16(O)M160,6/1KV	2x10	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Misure e negativo - Com. SSM	10	2
QC-218	FG16(O)M160,6/1KV	2x10	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Alimentatore "1"	20	1
QC-219	FG16(O)M160,6/1KV	2x10	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Alimentatore "2"	25	1
QC-220	FG16(O)M160,6/1KV	2x10	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Alimentatore "3"	30	1



## SSE MONTAGUTO

## REV. A TABELLA CAVI

Sigla	Tipo	Formazione	Provenienza	Destinazione	Lungh.	Cavi
cavo	cavo	n°x mm²	DA	A	m	n°
QC-221	FG16(O)M160,6/1KV	2x10	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Alimentatore "4"	35	1
QC-222	FG16(O)M160,6/1KV	2x10	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Misure e negativo	25	1
QC-223	FG16(O)M160,6/1KV	2x10	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella filtro gruppo "A"	25	1
QC-224	FG16(O)M160,6/1KV	2x10	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella filtro gruppo "B"	35	1
QC-225	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella Misure e negativo - C1 SSM	25	1
QC-226	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella Alimentatore "1"	20	1
QC-227	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella Alimentatore "2"	25	1
QC-228	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella Alimentatore "3"	30	1
QC-229	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella Alimentatore "4"	35	1
QC-230	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella filtro gruppo "A"	25	1
QC-231	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella filtro gruppo "B"	35	1
QC-232	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CC	Quadro Protezione Gruppo A +/-C	10	2
QC-233	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CC	Quadro Pr.Gruppi - parallelismo	10	2
QC-234	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CC - Sbcond	Quadro Protezione Gruppo A +/-C1	10	2
QC-235	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CC	Quadro Protezione Gruppo B +/-C	10	2
QC-236	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CC	Quadro Pr.Gruppi - parallelismo	10	2
QC-237	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Q. Servizi Ausiliari CC - Sbcond	Quadro Protezione Gruppo B +/-C1	10	2
CFA-31	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Cella filtro Gruppo A	Sezionatore esapolare gruppo A	15	1
CFA-32	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Cella filtro Gruppo A	Ponte raddrizzatore gruppo A	10	1
CFA-33	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Cella filtro Gruppo A	Q. protezione gruppo A	15	1
CFA-34	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Cella filtro Gruppo A	Interruttore gruppo A	10	1
CFB-21	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Cella filtro Gruppo B	Sezionatore esapolare gruppo B	15	1
CFB-22	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Cella filtro Gruppo B	Ponte raddrizzatore gruppo B	10	1
CFB-23	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Cella filtro Gruppo B	Q. protezione gruppo B	15	1
CFB-24	FG16(O)M160,6/1KV	2x4	Cella filtro Gruppo B	Interruttore gruppo B	10	1
PAG-01	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Relè di massa cella misure e negtivo	Q. Servizi Ausiliari CC	20	2
PAG-02	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Relè AG cella filtro gruppo A	Q. Servizi Ausiliari CC	20	2
PAG-03	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Relè AG cella filtro gruppo B	Q. Servizi Ausiliari CC	20	2
PAG-04	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Relè AG cella Alim 1	Q. Servizi Ausiliari CC	20	2
PAG-05	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Relè AG cella Alim 2	Q. Servizi Ausiliari CC	20	2
PAG-06	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Relè AG cella Alim 3	Q. Servizi Ausiliari CC	20	2
PAG-07	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Relè AG cella Alim 4	Q. Servizi Ausiliari CC	20	2
PAG-08	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	PAG 1	Q. Servizi Ausiliari CC	20	2
PAG-09	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	PAG 2	Q. Servizi Ausiliari CC	20	2
PAG-10	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	PAG 3	Q. Servizi Ausiliari CC	20	2
PAG-11	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	PAG 4	Q. Servizi Ausiliari CC	20	2
PAG-12	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	PAG 5	Q. Servizi Ausiliari CC	20	2
PAG-13	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	PAG 6	Q. Servizi Ausiliari CC	20	2



## SSE MONTAGUTO

## REV. A TABELLA CAVI

Sigla	Tipo	Formazione	Provenienza	Destinazione	Lungh.	Cavi
cavo	cavo	n°x mm²	DA	A	m	n°
PAG-14	FG16(O)M160,6/1KV	2x1,5	Q. Servizi Ausiliari CC (UPC)	Pulsanti apertura generale	10	12
PAG-15	FG17 450/750 V	2x1x120	Collettore Sala Quadri	Cella misure e negativi	20	2
PAG-16	FG17 450/750 V	2x1x120	Collegamneti interni collettori di terra cavo 120 mmq		25	20
AI	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Sensori sensori anti-intrusione		50	2
AN	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Sensori sensori anti-incendio		50	2
TSAGRA-301	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Trafo S.A. Gruppo A	Interruttore gruppo A	10	2
TSAGRA-302	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Trafo S.A. Gruppo A	Q. Protez gruppo A	10	2
TSAGRB-301	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Trafo S.A. Gruppo B	Interruttore gruppo B	10	2
TSAGRG-302	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Trafo S.A. Gruppo B	Q. Protez gruppo B	10	2
QGRA-301	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo A	Interruttore gruppo A-alim	70	2
QGRA-302	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo A	Interruttore gruppo A-com	70	2
QGRA-303	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo A	Sezionatore gr. A-alim	75	2
QGRA-304	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo A	Sezionatore gr. A-com	75	2
QGRA-305	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo A	Trasformatore gr. A-alim	60	2
QGRA-306	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo A	Trasformatore gr. A-com	60	2
QGRA-307	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo A	Raddrizzatore gr. A-alim	25	2
QGRA-308	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo A	Raddrizzatore gr. A-com	25	2
QGRA-309	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo A	Vasca Trafo gruppo A - contr. Pompa Vasca	60	2
QGRB-301	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo B	Interruttore gruppo B-alim	75	2
QGRB-302	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo B	Interruttore gruppo B-com	75	2
QGRB-303	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo B	Sezionatore gr. B-alim	70	2
QGRB-304	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo B	Sezionatore gr. B-com	70	2
QGRB-305	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo B	Trasformatore gr. B-alim	55	2
QGRB-306	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo B	Trasformatore gr. B-com	55	2
QGRB-307	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo B	Raddrizzatore gr. B-alim	15	2
QGRB-308	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo B	Raddrizzatore gr. B-com	15	2
QGRB-309	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Q. Protezione gruppo B	Vasca Trafo gruppo B- contr. Pompa Vasca	55	2
NG-21	FG17 450/750 V	2x1x120	Cella misure e negativi	Maglia di terra	50	2
NG-22	TACSR	1x170	Cella misure e negativi	Pozzetto negativi	150	18
NG-23	TACSR	1x170	Cella misure e negativi	Binari P	30	9
NG-24	TACSR	1x170	Cella misure e negativi	Binari D	30	9
ASS-21	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Controlli sezionatori per ASDE		80	2
ASS-22	FG16(O)M160,6/1KV	12x1,5	Interconnessioni ASDE		60	1



## SSE MONTAGUTO

## REV. A TABELLA CAVI

Sigla	Tipo	Formazione	Provenienza	Destinazione	Lungh.	Cavi
cavo	cavo	n°x mm²	DA	A	m	n°
ASS-23	FG16(O)M160,6/1KV	2x2,5	Interconnessioni attuate ASDE		15	2
SF-01	FG18(O)M160,6/1KV	1x10	Armadio Sezionatori II Fila	Sezionatore II Fila "3"	700	2
SF-02	FG18(O)M160,6/1KV	5x4	Armadio Sezionatori II Fila	Sezionatore II Fila "3"	700	3
SF-03	FG18(O)M160,6/1KV	1x10	Armadio Sezionatori II Fila	Sezionatore II Fila "4"	700	2
SF-04	FG18(O)M160,6/1KV	5x4	Armadio Sezionatori II Fila	Sezionatore II Fila "4"	700	3
SF-05	FG18(O)M160,6/1KV	1x10	Armadio Sezionatori II Fila	Sezionatore II Fila "5"	900	2
SF-06	FG18(O)M160,6/1KV	5x4	Armadio Sezionatori II Fila	Sezionatore II Fila "5"	900	3
SF-07	FG18(O)M160,6/1KV	1x10	Armadio Sezionatori II Fila	Sezionatore II Fila "6"	900	2
SF-08	FG18(O)M160,6/1KV	5x4	Armadio Sezionatori II Fila	Sezionatore II Fila "6"	900	3
FO-01	808/9110	FO MULTIMODALE 8 FIBRE	Quadro disacc. PT	ASDE AL. 1	400	1
FO-02	808/9110	FO MULTIMODALE 8 FIBRE	Quadro disacc. PT	ASDE AL. 2	400	1
FO-03	808/9110	FO MULTIMODALE 8 FIBRE	Quadro disacc. PT	ASDE AL. 3	400	1
FO-04	808/9110	FO MULTIMODALE 8 FIBRE	Quadro disacc. PT	ASDE AL. 4	400	1
FO-05	808/9110	FO MULTIMODALE 8 FIBRE	ASDE AL. 1	QTLC	30	1
FO-06	808/9110	FO MULTIMODALE 8 FIBRE	ASDE AL. 2	QTLC	30	1
FO-07	808/9110	FO MULTIMODALE 8 FIBRE	ASDE AL. 3	QTLC	30	1
FO-08	808/9110	FO MULTIMODALE 8 FIBRE	ASDE AL. 4	QTLC	30	1
FO-09	808/955	FO MONOMODALE 64 FIBRE	Quadro disacc. galvanica PT	Quadro disacc. galvanica SSE	400	1
FO-10	808/9030	FO MONOMODALE 8 FIBRE	Anello sistema UPC		150	1
FO-11	808/9040	FO MONOMODALE 16 FIBRE	GATEWAY	QTLC	30	2