



PROGETTO ESECUTIVO

CA284

Mandante



DATA



Tabella cavi

—

APPROVATO

Quadro: [Q0]																													
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	P [kW]	Ib [A]	cosFi	FFFN	tipo cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Posa [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE	Iz	DVcavo	DVtot	Icc max (rete)	Icc min (rete)	Prot. Dal Sovracc. (rete)	Prot. Da CortoCirc. (rete)	Prot. Per Persone (rete)	Icc max (gruppo/UPS)	Icc min (gruppo/UPS)	Prot. Dal Sovracc. (gruppo/UPS)	Prot. Da CortoCirc. (gruppo/UPS)	Prot. Per Persone (gruppo/UPS)	Selettività	
1	Generale		6,99		LLLN PE	Unipolare con guaina	Alluminio	EPR	ARG7R	3	61	1x10	1x10	1x10	46,22	0,03	0,03	8,16	4,7	SI	-	-							
2	Scaricatore di sovratensioni		0		LLLN PE												0,03												
3	Segnalazione di presenza tensione		0		LLLN PE												0,03												
4	Multimetro digitale		0		LLLN PE												0,03												
5	Interruttore astronomico e crepuscolare		0		LLLN PE												0,03												
6	Circuito E1	1,53	2,45	0,9	LLLN PE	Unipolare con guaina	Alluminio	EPR	ARG7R	575	61	1x10	1x10	1x10	46,22	2,06	2,09	0,15	0,05	SI	SI	SI						SI	
7	Circuito E2	1,61	2,59	0,9	LLLN PE	Unipolare con guaina	Alluminio	EPR	ARG7R	576	61	1x10	1x10	1x10	46,22	2,18	2,21	0,15	0,05	SI	SI	SI						SI	
8	Riserva 1	0,24	0		LLLN PE					577							0,03												
9	Riserva 2	0,24	0		LLLN PE					577							0,03												
10	Alimentazione circuiti ausiliari	0,1	0,48	0,9	LN PE	Unipolare senza guaina	Rame	EPR	FG17-450/	1	1	1x1,5	1x1,5	1x1,5	19	0,01	0,04	3,65	2,72	SI	SI	NO							
11	Centralina controllo LED ad onde convogliate	0,3	1,45	0,9	LN PE	Unipolare senza guaina	Rame	EPR	FG17-450/	1	1	1x1,5	1x1,5	1x1,5	19	0,02	0,05	3,65	2,72	SI	SI	NO							