

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

**TELESE** S.c.a r.l.

Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA



MANDANTI



IL DIRETTORE DELLA  
PROGETTAZIONE:

Ing. L. LACOPO

Responsabile integrazione fra le varie  
prestazioni specialistiche

## PROGETTO ESECUTIVO

### ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO 3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITULANO

DISEGNO

SE03 - SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI PONTE

TABELLA CAVI

IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA	APPALTATORE	IMPIANTI DI TRAZIONE
IL REVISORE Ing. A. CARLUCCI	IL DIRETTORE TECNICO Ing. M. FERRONI	

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F 2 R    3 2    E    Z Z    T T    S E 0 0 0 0    0 0 1    C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	C. GIORGI	29/06/2021	E. PEZZA	30/06/2021	A. CARLUCCI	30/06/2021	IL PROGETTISTA A. FORCHINO 30/11/2021
B	REVISIONE A SEGUITO RDV	C. GIORGI	29/10/2021	E. PEZZA	30/10/2021	A. CARLUCCI	30/10/2021	
C	REVISIONE A SEGUITO RDV	C. GIORGI	29/11/2021	E. PEZZA	30/11/2021	A. CARLUCCI	30/11/2021	

File: IF2R.3.2.E.ZZ.TT.SE.00.0.0.001.C.dwg

n. Elab.:



**PROGETTO ESECUTIVO**  
**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO**  
**II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO**  
**3° LOTTO FUNZIONALE SAN LORENZO - VITULANO**  
**SSE PONTE**  
**TABELLA CAVI**

Sigla	Tipo cavo	Provenienza	Destinazione	L [m]	N° cavi	Formazione n°xmm <sup>2</sup>	L TOT. [m]
MT-01	FG16H1M18-12/20 Kv	Cella Alimentatore "1"	Sezionatore prima fila "1"	45	4	1x500/120	180
MT-02	FG16H1M18-12/20 Kv	Cella Alimentatore "2"	Sezionatore prima fila "2"	42	4	1x500/120	168
MT-03	FG16H1M18-12/20 Kv	Cella Alimentatore "3"	Sezionatore prima fila "3"	39	4	1x500/120	156
MT-04	FG16H1M18-12/20 Kv	Cella Alimentatore "4"	Sezionatore prima fila "4"	35	4	1x500/120	140
MT-C1	FG7H1M2 18/30kV	QMT SA-A	Trafo S.A. A	10	3	1x240	30
MT-C2	FG7H1M2 18/30kV	QMT SA-B	Trafo S.A. B	10	3	1x240	30
MT-A1	FG7H1M2 18/30kV	QMT SSE	Trafo Gruppo A	50	3	1x240	150
MT-A2	FG7H1M2 12/20kV	Trafo gruppo A	Raddrizzatore Gruppo A	25	24	1x240	600
MT-A3	FG16H1M18-12/20 Kv	Gruppo "A"	Cella filtro Gruppo "A"	25	8	1x500/120	200
MT-B1	FG7H1M2 18/30kV	QMT SSE	Trafo Gruppo B	40	3	1x240	120
MT-B2	FG7H1M2 12/20kV	Trafo gruppo B	Raddrizzatore Gruppo B	25	24	1x240	600
MT-B3	FG16H1M18-12/20 Kv	Gruppo "B"	Cella filtro Gruppo "B"	20	8	1x500/120	160
1E-1	FG16(O)M16	Negativo SSE	Relè Voltmetrico (RV) su palo	50	1x	1x35	50
1E-2	F.O. multim. 808/9110	Cella Alimentatore "1"	Relè Voltmetrico (RV) su palo	50	1x	F.O.	50
1E-3	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "1"	Sezionatore a corna 1° fila "1"	50	1x	2x6	50
1E-4	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "1"	Sezionatore a corna 1° fila "1"	50	1x	2x2,5	50
1E-5	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "1"	Sezionatore a corna 1° fila "1"	50	1x	1x2,5	50
1E-6	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "1"	Sezionatore a corna 1° fila "1"	50	1x	3x1,5	50
2E-1	FG16(O)M16	Negativo SSE	Relè Voltmetrico (RV) su palo	50	1x	1x35	50
2E-2	F.O. multim. 808/9110	Cella Alimentatore "2"	Relè Voltmetrico (RV) su palo	50	1x	F.O.	50
2E-3	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "2"	Sezionatore a corna 1° fila "2"	50	1x	2x6	55
2E-4	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "2"	Sezionatore a corna 1° fila "2"	50	1x	2x2,5	55
2E-5	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "2"	Sezionatore a corna 1° fila "2"	50	1x	1x2,5	55
2E-6	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "2"	Sezionatore a corna 1° fila "2"	50	1x	3x1,5	55
3E-1	FG16(O)M16	Negativo SSE	Relè Voltmetrico (RV) su palo	50	1x	1x35	50
3E-2	F.O. multim. 808/9110	Cella Alimentatore "3"	Relè Voltmetrico (RV) su palo	50	1x	F.O.	50
3E-3	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "3"	Sezionatore a corna 1° fila "3"	50	1x	2x6	65
3E-4	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "3"	Sezionatore a corna 1° fila "3"	50	1x	2x2,5	65
3E-5	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "3"	Sezionatore a corna 1° fila "3"	50	1x	1x2,5	65
3E-6	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "3"	Sezionatore a corna 1° fila "3"	50	1x	3x1,5	65
4E-1	FG16(O)M16	Negativo SSE	Relè Voltmetrico (RV) su palo	50	1x	1x35	50
4E-2	F.O. multim. 808/9110	Cella Alimentatore "4"	Relè Voltmetrico (RV) su palo	50	1x	F.O.	50
4E-3	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "4"	Sezionatore a corna 1° fila "4"	50	1x	2x6	65
4E-4	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "4"	Sezionatore a corna 1° fila "4"	50	1x	2x2,5	65
4E-5	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "4"	Sezionatore a corna 1° fila "4"	50	1x	1x2,5	65
4E-6	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "4"	Sezionatore a corna 1° fila "4"	50	1x	3x1,5	65
QA-201	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione circuito a	40	1x	3G2,5	40
QA-202	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione circuito b	40	1x	3G2,5	40
QA-203	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione circuito c	40	1x	3G2,5	40
QA-204	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione circuito d	40	1x	3G2,5	40
QA-205	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione circuito e	40	1x	3G2,5	40
QA-206	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione circuito f	40	1x	3G2,5	40
QA-207	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione perimetrale fabbricato	50	1x	3G2,5	50
QA-208	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Circuito 1 Torre Faro	50	1x	5G4	50
QA-209	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Circuito 2 Torre Faro	150	1x	5G4	150
QA-210	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Proiettori sezionatori prima fila	80	1x	3G4	80
QA-211	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Crepuscolare	50	1x	2x1,5	50
QA-212	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione di emergenza	50	1x	3G2,5	50
QA-213	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Prese FM interne 3F	50	1x	5G10	50
QA-214	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Prese FM esterne 3F	25	1x	5G10	25
QA-215	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Prese FM interne 1F	70	1x	4G4	70
QA-216	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Prese FM esterne 1F	25	1x	4G6	25
QA-217	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Boiler WC	30	1x	4G4	30
QA-218	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo S.A. Gr. A (fase)	20	3x	1x70	60
QA-219	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo S.A. Gr. A (neutro)	20	1x	1x50	20
QA-220	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo S.A. Gr. A aux	20	1x	16x1,5	20
QA-221	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo S.A. Gr. B (fase)	20	3x	1x70	60
QA-222	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo S.A. Gr. B (neutro)	20	1x	1x50	20
QA-223	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo S.A. Gr. B aux	20	1x	16x1,5	20
QA-224	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione UCA	30	1x	3x10	30
QA-225	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentatore stab. 132Vcc	30	1x	3x16	30
QA-226	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Armadio telefonico	20	1x	2x6	20
QA-227	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione QBT MT (sez. CA)	40	1x	2x6	40
QA-228	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione QBT Fabbr. Cons. (sez. CA)	45	1x	2x16	45
QA-229	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Scaldiglie sezionatori 3 KVcc	45	1x	2x2,5	45
QA-230	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo isolamento ENEL (fase)	70	3x	1x50	210
QA-231	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo isolamento ENEL (neutro)	70	1x	1x25	70
QA-232	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo isolamento ENEL aux	70	1x	16x1,5	70
QA-233	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione telecomando	20	1x	2x2,5	20
QA-234	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione quadro CC	40	1x	2x4	40
QA-235	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattore GR.A 1	30	2x	3x2,5	30
QA-236	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattore GR.A 2	30	2x	3x2,5	30
QA-237	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattore GR.A 3	30	1x	3x2,5	30
QA-238	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Termostato ventole gr. A	30	1x	2x1,5	30
QA-239	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattore GR.B 1	45	2x	3x2,5	45
QA-240	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattore GR.B 2	45	2x	3x2,5	45
QA-241	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattore GR.B 3	45	1x	3x2,5	45
QA-242	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Termostato ventole gr. B	45	1x	2x1,5	45
QA-243	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattori sala alimentatori	40	2x	3x2,5	40
QA-244	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Termostato ventole sala alimentatori	40	1x	2x1,5	40
QA-245	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattori sala quadri MT 1	60	2x	3x2,5	60
QA-246	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattori sala quadri MT 2	60	2x	3x2,5	60
QA-247	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Termostato ventole sala MT	60	1x	2x1,5	60
QA-248	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattori sala TRA	60	2x	3x2,5	60
QA-249	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Termostato ventole sala TRA	60	1x	2x1,5	60
QA-250	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattori sala TRB	60	2x	3x2,5	60



**PROGETTO ESECUTIVO**  
**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO**  
**II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO**  
**3° LOTTO FUNZIONALE SAN LORENZO - VITULANO**  
**SSE PONTE**  
**TABELLA CAVI**

Sigla	Tipo cavo	Provenienza	Destinazione	L [m]	N° cavi	Formazione n°xmm <sup>2</sup>	L TOT. [m]
QA-251	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Termostato ventole sala TRB	60	1x	2x1,5	60
QA-252	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione montante GR.A	100	1x	4x10	100
QA-253	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Alimentazione montante GR.B	90	1x	4x10	90
QA-254	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione interna quadri	10	5x	2x2,5	10
QC-201	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Carica batterie 132Vcc ramo batterie	15	2x	1x35	30
QC-202	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Carica batterie 132Vcc ramo Impianti	15	2x	1x35	30
QC-203	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Batterie 132Vcc	15	2x	1x35	30
QC-205	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione QBT Cons. (sez. CC)	45	2x	1x35	90
QC-202	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Circuito prese interne	35	1x	2x4	35
QC-203	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Q. Sezionatori 2ª fila	20	1x	2x6	20
QC-205	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UCA	15	1x	2x4	15
QC-202	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UPC Q.gen	5	1x	2x4	5
QC-203	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UPC Protez Gruppo A	20	1x	2x6	20
QC-205	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UPC Protez Gruppo B	20	1x	2x6	20
QC-202	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UPC sezionatori II fila	20	1x	2x6	20
QC-203	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentazione UPC QMT	20	1x	2x6	20
QC-205	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Alimentatore ± 132 Vcc (diagnostica)	20	1x	16x1,5	20
QC-202	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Luce sicurezza circ. E interno	50	1x	2x2,5	50
QC-203	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Luce sicurezza circ. E esterno	80	1x	2x2,5	80
QC-205	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Disaccoppiatore galvanico	15	1x	2x2,5	15
QC-202	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Quadro 3 kVcc (+ AS)	30	1x	2x2,5	30
QC-203	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Misure e negativo	60	1x	2x1,5	60
QC-205	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Alimentatore "1"	20	1x	2x4	20
QC-202	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Alimentatore "2"	20	1x	2x4	20
QC-203	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Alimentatore "3"	20	1x	2x4	20
QC-205	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Alimentatore "4"	20	1x	2x4	20
QC-202	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella Misure e negativo	20	1x	2x2,5	20
QC-203	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella filtro gruppo "A"	20	1x	2x2,5	20
QC-205	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Cella filtro gruppo "B"	20	1x	2x2,5	20
QC-202	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella Alimentatore "1"	20	1x	2x4	20
QC-203	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella Alimentatore "2"	20	1x	2x4	20
QC-205	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella Alimentatore "3"	20	1x	2x4	20
QC-202	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella Alimentatore "4"	20	1x	2x4	20
QC-203	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella filtro gruppo "A"	20	1x	2x2,5	20
QC-205	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC-sb. Cond.	Cella filtro gruppo "B"	20	1x	2x2,5	20
QC-202	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Quadro Protezione Gruppo A +/-C	15	1x	2x4	15
QC-203	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC - Sbcond	Quadro Protezione Gruppo A +/-C1	15	1x	2x6	15
QC-205	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Quadro Protezione Gruppo B +/-C	15	1x	2x4	15
QC-206	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC - Sbcond	Quadro Protezione Gruppo B +/-C1	15	1x	2x6	15
CFA-11	FG16(O)M16	Cella filtro Gruppo A	Ponte raddrizzatore gruppo A	15	1x	16x1,5	30
CFA-12	FG16(O)M16	Cella filtro Gruppo A	Ponte raddrizzatore gruppo A	15	1x	16x1,5	15
CFA-13	FG16(O)M16	Cella filtro Gruppo A	Q. protezione gruppo A	15	1x	16x1,5	15
CFA-14	FG16(O)M16	Cella filtro Gruppo A	Interruttore gruppo A	15	1x	16x1,5	15
CFB-21	FG16(O)M16	Cella filtro Gruppo B	Ponte raddrizzatore gruppo B	15	1x	16x1,5	15
CFB-22	FG16(O)M16	Cella filtro Gruppo B	Ponte raddrizzatore gruppo B	15	1x	16x1,5	15
CFB-23	FG16(O)M16	Cella filtro Gruppo B	Q. protezione gruppo B	15	1x	16x1,5	15
CFB-24	FG16(O)M16	Cella filtro Gruppo B	Interruttore gruppo B	15	1x	16x1,5	15
PAG11	FG16(O)M16	Relè di massa cella misure e negtivo	Q. Servizi Ausiliari CC	25	1x	2x4	25
PAG12	FG16(O)M16	Relè di massa cella gruppo A	Q. Servizi Ausiliari CC	25	1x	2x4	25
PAG13	FG16(O)M16	Relè di massa cella gruppo B	Q. Servizi Ausiliari CC	25	1x	2x4	25
PAG14	FG16(O)M16	Relè di massa cella Alim 1	Q. Servizi Ausiliari CC	25	1x	2x4	25
PAG15	FG16(O)M16	Relè di massa cella Alim 2	Q. Servizi Ausiliari CC	25	1x	2x4	25
PAG16	FG16(O)M16	Relè di massa cella Alim 3	Q. Servizi Ausiliari CC	25	1x	2x4	25
PAG14	FG16(O)M16	Relè di massa cella Alim 4	Q. Servizi Ausiliari CC	25	1x	2x4	25
PAG21	FG16(O)M16	PAG 1	Q. Servizi Ausiliari CC	30	1x	2x1,5	30
PAG22	FG16(O)M16	PAG 2	Q. Servizi Ausiliari CC	30	1x	2x1,5	30
PAG23	FG16(O)M16	PAG 3	Q. Servizi Ausiliari CC	30	1x	2x1,5	30
PAG24	FG16(O)M16	PAG 4	Q. Servizi Ausiliari CC	30	1x	2x1,5	30
PAG25	FG16(O)M16	PAG 5	Q. Servizi Ausiliari CC	30	1x	2x1,5	30
PAG26	FG16(O)M16	PAG 6	Q. Servizi Ausiliari CC	30	1x	2x1,5	30
PAG27	FG16(O)M16	PAG 7	Q. Servizi Ausiliari CC	30	1x	2x1,5	30
PAG28	FG16(O)M16	PAG 8	Q. Servizi Ausiliari CC	30	1x	2x1,5	30
PAG31	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC (UPC)	Pulsanti apertura generale	50	1x	2x1,5	50
PAG32	FG17	Collettore Sala Quadri	Cella misure e negativi	15	2x	1x120	30
PAG33	FG17	Collegamenti interni collettori di terra		100	2x	1x120	200
AI	FG16(O)M16	Sensori anti-intrusione		40	1x	3x1,5	40
AN	FG16(O)M16	Sensori anti-incendio		70	1x	3x1,5	70
NG-21	TACSR d.19,62 803/9010	Cella misure e negativi	Maglia di terra	20	4x	1x170	80
NG-22	TACSR d.19,62 803/9010	Cella misure e negativi	Pozzetto Negativi	60	18x	1x170	1080
ASS-21	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "1"	Cella Alimentatore "3"	10	1x	16x1,5	10
ASS-22	FG16(O)M16	Cella Alimentatore "2"	Cella Alimentatore "4"	10	1x	16x1,5	10
SF-01	FG16(O)M16	Quadro sezionatori seconda fila	Sezionatore a corno 2ª fila "5"	50	1x	2x6	50
SF-02	FG16(O)M16	Quadro sezionatori seconda fila	Sezionatore a corno 2ª fila "5"	50	1x	1x2,5	50
SF-03	FG16(O)M16	Quadro sezionatori seconda fila	Sezionatore a corno 2ª fila "5"	50	1x	1x2,5	50
SF-04	FG16(O)M16	Quadro sezionatori seconda fila	Sezionatore a corno 2ª fila "5"	50	1x	3x1,5	50
SF-05	FG16(O)M16	Quadro sezionatori seconda fila	Sezionatore a corno 2ª fila "6"	50	1x	2x6	50
SF-06	FG16(O)M16	Quadro sezionatori seconda fila	Sezionatore a corno 2ª fila "6"	50	1x	1x2,5	50
SF-07	FG16(O)M16	Quadro sezionatori seconda fila	Sezionatore a corno 2ª fila "6"	50	1x	1x2,5	50
SF-08	FG16(O)M16	Quadro sezionatori seconda fila	Sezionatore a corno 2ª fila "6"	50	1x	3x1,5	50
FO-01	F.O. monom. 808/9030	Quadro disacc. PT	Q. dis. SSE - f.o. 2 ASDE3 LT Al. 1	100	1x	F.O.	100
FO-02	F.O. monom. 808/9030	Quadro disacc. PT	Q. dis. SSE - f.o. 2 ASDE3 LT Al. 2	100	1x	F.O.	100
FO-03	F.O. monom. 808/9030	Quadro disacc. PT	Q. dis. SSE - f.o. 2 ASDE3 LT Al. 3	100	1x	F.O.	100
FO-04	F.O. monom. 808/9030	Quadro disacc. PT	Q. dis. SSE - f.o. 2 ASDE3 LT Al. 4	100	1x	F.O.	100
FO-05	F.O. monom. 808/9040	Quadro disacc. galvanico PT	Quadro disacc. galvanico SSE	1000	1x	F.O.	1000
FO-06	F.O. multim. 808/9110	Anello sistema UPC		300	1x	F.O.	300