


# PLANIMETRIA ELETTRMECCANICA

Scala 1:100



RIF.	DESCRIZIONE
02	Interruttore montante linea
03	Trasformatore di corrente
04	Sezionatore montante linea/terra
05	Trasformatore di tensione capacitivo
06	Scaricatore di terra
07	Terminale aria-cavo
08	Sezionatore montante trasformatore
09	Interruttore montante trasformatore
10	Trasformatore di tensione induttivo per misure fiscali e protezioni
11	Trasformatore di corrente a quattro secondari per misure fiscali e protezioni
12	Trasformatore di potenza 132/30 kV
13	Portale sbarre
14	Palo Provider

## FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAL TRASFORMATORE



I trasformatori verranno posati su fondazioni di appropriate dimensioni che, oltre a svolgere l'ovvia funzione statica, sono concepite anche con la funzione di costituire una "vasca" in grado di ricevere l'olio contenuto nella macchina, in caso di fuoriuscita dello stesso per guasto. La vasca-fondazione è parzialmente riempita con materiale inerte (ciottoli di appropriate dimensioni) in grado di far filtrare l'olio verso il basso e di creare una sorta di barriera frangifiamma tra l'olio accumulato verso il basso e l'atmosfera. In condizioni di normale esercizio la vasca-fondazione (che è più larga del trasformatore) raccoglie esclusivamente le acque meteoriche che cadono o direttamente sulla sua superficie libera o indirettamente dopo aver bagnato il trasformatore. In condizioni di guasto la vasca-fondazione raccoglie l'olio eventualmente fuoriuscito dalla macchina elettrica. la vasca-fondazione è collegata, tramite un sistema dedicato di tubazioni, ad un punto di raccolta individuato con la dicitura "Vasca raccolta olio-acqua trasformatori". Una pompa di aggrottamento scarica in una successiva "Vasca trappola" (con funzione di disoleatore per eventuali piccole presenze d'olio) e da questa l'acqua affluisce al disoleatore e quindi alla rete di dispersione delle acque meteoriche. La funzione della Vasca di raccolta olio-acqua è duplice, e dipende dalle condizioni di esercizio in cui si trova la macchina:

- Normali condizioni di esercizio (cassa trasformatore stagna): convogliare allo scarico le acque meteoriche sopra descritte non inquinate;
- Condizioni di guasto con fuoriuscita d'olio: raccogliere l'olio in un bacino stagno per il successivo recupero con ditta specializzata.


I liquidi provenienti dai trasformatori verranno immessi ad una estremità della vasca di raccolta mentre lo svuotamento della stessa avverrà tramite una pompa volumetrica a disco cavo antiemulsione installata all'estremità opposta della vasca. In questo modo, i liquidi in ingresso, saranno soggetti ad un percorso obbligato, attraverso una "zona di quiete", ove avverrà una separazione gravimetrica tra l'eventuale olio proveniente dalla "Vasca - fondazione" del trasformatore (mescolato ad acqua, in caso di guasto contemporaneo a precipitazioni atmosferiche) e l'acqua meteorica già presente nella Vasca di raccolta. La pompa di svuotamento avrà una portata di circa 15 m<sup>3</sup>/h, con punto di presa sul fondo della vasca di raccolta. L'avviamento/arresto della pompa avviene normalmente mediante un sistema di livellostati a sonde resistive. Un interruttore di livello, posto al di sotto della quota di arresto della pompa garantisce che, in caso di malfunzionamento del sistema a sonde resistive, la pompa si arresterà ad un livello del liquido della vasca superiore al livello corrispondente al massimo volume d'olio che potrà confluire nella vasca stessa (la pompa verrà così arrestata prima di poter aspirare l'eventuale olio). Onde evitare lo scarico di olio emulsionato con l'acqua, il sistema di livellostati elettronici a sonde resistive, rileva la presenza di un liquido non conduttivo quale è l'olio isolante del trasformatore e impedisce alla pompa di avviarsi. Ad ulteriore garanzia, in caso di guasto del trasformatore, è previsto che il sistema di protezione della stazione, comandi il blocco della pompa di aggrottamento con conseguente inibizione di fatto della possibilità di scarico dalla vasca di raccolta.

LE ACQUE TRATTATE SARANNO DISPERSE AL SUOLO NEL RISPETTO DEI VALORI PREVISTI DAL D.LGS 152/06 ALLEGATO 1 - Tab.4

# TRASFORMATORE E VASCA RACCOLTA OLIO




# SEZIONE C-C



NOTE:  
 1 - Olio TRAFI 14500kg-17mc (PESO SPECIFICO POTIZZATO 0,85kg/cm<sup>3</sup>)  
 2 - CONTENUTO VASCA-01mc  
 3 - PER IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI TUBI IN PVC VEDERE LAYOUT FONDAZIONI


# EDIFICIO QUADRI

Scala 1:100




# SEZIONE A-A

Scala 1:100




# SEZIONE B-B

Scala 1:100




# PARTICOLARE VASCA RACCOLTA OLIO-ACQUA

Scala 1:75



# PARTICOLARE DISOLEATORE A COALESCENZA

Scala 1:50



**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 71,547 MW DENOMINATO "AGRIVOLT MUSIGNANO"**

**COMUNE DI CANINO (VT)**  
 Località "Musignano"  
 Foglio 3 particelle 7, 8, 9; Foglio 31 particella 2; Foglio 2 particella 80; Foglio 20 particella 42

Ubicazione

Elaborato CASTELLO AT: Pianta, prospetti, sezioni, particolare basamento e sistema disoleazione

Cod. elaborato: FV\_MUS01\_CV08

Contenuti:  
 PRELIMINARE  
 DEFINITIVO  
 ESECUTIVO

SCALA: - FORMATO ISO: A4+

Data: Dicembre 2022

Aggiornamenti

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0	Dic. 2022	Emissione	V.V.	V.V.	V.V.

Progettazione Studio tecnico d'ingegneria  
**Ing. Vincenzo Vergelli**  
 Via I. Giordani, 3  
 00019 Tivoli (RM)

Responsabile Elaborato  
**Ing. Vincenzo Vergelli**  
 Ord. Ing. RM A26107

Soggetto proponente  
 AGRIVOLT MUSIGNANO S.R.L.  
 Via della Conciliazione 30  
 00193 Roma (RM)

Il presente elaborato è di esclusiva proprietà dell'Autore. La sua riproduzione, edizione o altri, può non espressamente autorizzati, sono vietati a norma di legge.