

Tabella n°: 2	ELENCO CENTRI DI CARICO E POTENZE DI DIMENSIONAMENTO								
	QUADRO QS1 - QUADRO LABORATORIO								
Denominazione utenza	Potenza installata [kW]	Kc	Ku	Potenza impiegata [kW]	cosφ	Tensione di alimentazione [V]	Corrente installata [A]	Corrente impiegata (Ib) [A]	N° POLI
Interruttore generale	-	-	-	-	-	400	-	-	4
generale linea 1									1P+N
Lampade bancone bar	0,50	0,80	0,60	0,24	0,9	230	2,42	1,16	1P+N
Lampade bancone bar	0,50	0,80	0,60	0,24	0,9	230	2,42	1,16	1P+N
Lampade basse salone bar + emergenza	0,50	0,80	0,60	0,24	0,9	230	2,42	1,16	1P+N
Prese bancone	3,00	0,30	0,30	0,27	0,9	230	14,49	1,30	1P+N
Prese lavastoviglie	2,50	0,80	0,70	1,40	0,9	230	12,08	6,76	1P+N
Macchina ghiaccio	0,34	0,80	0,70	0,19	0,9	230	1,64	0,92	1P+N
generale linea 2									1P+N
Prese banco	3,00	0,30	0,30	0,27	0,9	230	14,49	1,30	1P+N
Prese cella	0,60	0,80	0,70	0,34	0,9	230	2,90	1,62	1P+N
Prese cassa	3,00	0,30	0,30	0,27	0,9	230	14,49	1,30	1P+N
Prese bagno cucina	3,00	0,30	0,30	0,27	0,9	230	14,49	1,30	1P+N
generale linea 3									1P+N
Prese banco	3,00	0,30	0,30	0,27	0,9	230	14,49	1,30	1P+N
Scaldacqua	1,20	0,80	0,70	0,67	0,9	230	5,80	3,25	1P+N
Videoproiettore	0,30	1,00	1,00	0,30	0,9	230	1,45	1,45	1P+N
Totali									
Totale potenza installata	21,44	---	---	---	---	---	---	---	
Totale potenza impiegata	---	---	---	4,97	---	---	---	---	
Fattore di potenza	---	---	---	---	0,90	---	---	---	
Tensione di alimentazione	---	---	---	---	---	400	---	---	
Totale corrente installata	---	---	---	---	---	---	34,43	---	
Totale corrente impiegata (Ib)	---	---	---	---	---	---	---	7,98	