

S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE:

Mandataria



**PRO
ITER**
Progetto
Infrastrutture
Territorio s.r.l.

*Via G.B. Sammartini n°5
20125 – Milano
Tel. 02 6787911
email: mail@proiter.it*

Mandante



delta
ingegneria

*Via Artemide n°3
92100 Agrigento
Tel. 0922 421007
email: deltaingegneria@pec.it*

PROGETTISTI:
*Ing. Riccardo Formichi – Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ordine Ing. di Milano n. 18045*

*Ing. Riccardo Formichi
Ordine Ing. di Milano n. 18045*

IL GEOLOGO
*Dott. Geol. Massimo Mezzanzanica – Pro Iter srl
Albo Geol. Lombardia n. A762*

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
*Ing. Diego Ceccherelli
Ordine Ing. di Milano n. 15813*

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Salvatore FRASCA



PROTOCOLLO DATA

PROGETTO STRADALE
ADEGUAMENTO SVINCOLI ESISTENTI - SVINCOLO DI BORORE KM 135+000
Tabella cavi

CODICE PROGETTO			NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.			T00IM08IMPLF02A .pdf			
LOPLSQ E 1901			CODICE ELAB. T00IM08IMPLF02		A	-
D						
C						
B						
A	EMISSIONE		Marzo 2020	BERNASCONI	CATALDO	FORMICHI
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Quadro: [Q0]																												
Num.	DENOMINAZIONE LINEA	P [kW]	Ib [A]	cosFi	FFFN	tipo cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Posa [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE	Iz	DVcavo	DVtot	Icc max (rete)	Icc min (rete)	Prot. Dal Sovracc. (rete)	Prot. Da CortoCirc. (rete)	Prot. Per Persone (rete)	Icc max (gruppo/UPS)	Icc min (gruppo/UPS)	Prot. Dal Sovracc. (gruppo/UPS)	Prot. Da CortoCirc. (gruppo/UPS)	Prot. Per Persone (gruppo/UPS)	Selettività
1	Generale		6,53		LLLN PE	Unipolare con guaina	Alluminio	EPR	ARG7R	3	61	1x10	1x10	1x10	46,22	0,03	0,03	8,16	4,7	SI	-	-						
2	Scaricatore di sovratensioni		0		LLLN PE												0,03											
3	Segnalazione di presenza tensione		0		LLLN PE												0,03											
4	Multimetro digitale		0		LLLN PE												0,03											
5	Interruttore astronomico e crepuscolare		0		LLLN PE												0,03											
6	Circuito E1	1,51	2,42	0,9	LLLN PE	Unipolare con guaina	Alluminio	EPR	ARG7R	637	61	1x10	1x10	1x10	46,22	2,26	2,29	0,13	0,04	SI	SI	SI						SI
7	Circuito E2	1,34	2,16	0,9	LLLN PE	Unipolare con guaina	Alluminio	EPR	ARG7R	510	61	1x10	1x10	1x10	46,22	1,61	1,63	0,17	0,05	SI	SI	SI						SI
8	Riserva 1	0,24	0		LLLN PE					577							0,03											
9	Riserva 2	0,24	0		LLLN PE					577							0,03											
10	Alimentazione circuiti ausiliari	0,1	0,48	0,9	LN PE	Unipolare senza guaina	Rame	EPR	FG17-450/	1	1	1x1,5	1x1,5	1x1,5	19	0,01	0,03	3,65	2,72	SI	SI	NO						
11	Centralina controllo LED ad onde convogliate	0,3	1,45	0,9	LN PE	Unipolare senza guaina	Rame	EPR	FG17-450/	1	1	1x1,5	1x1,5	1x1,5	19	0,02	0,05	3,65	2,72	SI	SI	NO						